

## BUSINESS SMART SERIES



# Veloce, flessibile e ricco di funzioni

Multifunzione a getto d'inchiostro  
professionale A3

**MFC-J6760DW**



Stampa

Scansione

Copia

Fax

Wireless

[www.brother.it](http://www.brother.it)

## Stampante a getto d'inchiostro wireless A3 All-in-One

La MFC-J6760DW offre stampa, scansione, copia e fax A3 di qualità superiore in un unico dispositivo a getto d'inchiostro.

Dotato della tecnologia MAXIDRIVE, offre velocità di stampa elevate e risultati di alta qualità.

### MFC-J6760DW



## Caratteristiche principali:

- Stampa, scansione, copia e fax
- Testina di stampa MAXIDRIVE resistente
- Stampa fino a 31 pagine al minuto
- Touchscreen a colori da 6,8cm
- Gigabit ethernet, WiFi 5GHz, USB
- Stampa diretta o scansione su PC, app mobile e USB
- Vassoio di alimentazione carta da 250 fogli, slot di alimentazione manuale, alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli<sup>11</sup>
- Vassoio carta inferiore aggiuntivo da 100 fogli
- Cartucce inbox da 700 pagine nero e 450 per ciascun colore. Cartucce opzionali da 6.000 pagine nero e 5.000 a colori disponibili per l'acquisto

## Affidabilità con MAXIDRIVE

Il chip di stampa MAXIDRIVE brevettato da Brother è dotato di tecnologia piezoelettrica avanzata che emette l'inchiostro ad alta potenza consentendo una stampa più veloce con un'erogazione di inchiostro di precisione.

La manutenzione automatica, i componenti resistenti e gli inchiostri pigmentati di alta qualità producono costantemente colori vivaci e testo nitido e nitido dalla prima pagina all'ultima.

## Configurazione e utilizzo semplici

Assumi il controllo con la stampa senza driver per una configurazione rapida e semplice. Le opzioni di connettività flessibili includono Gigabit Ethernet, Wi-Fi a 5 GHz e USB per un utilizzo rapido e senza problemi.

## Connetti per un maggiore controllo

Configurazione, stampa e scansione in movimento con la connessione mobile Brother. Controlla tutte le stampanti Brother dalla punta delle dita. Consente di controllare facilmente i livelli di inchiostro, ordinare e risparmiare sui materiali di consumo Brother originali, accedere alla cronologia dei documenti acquisiti e personalizzare le funzioni utilizzate più di frequente.



## Massima sicurezza

Per stare al passo con la legislazione sulla privacy e la sicurezza dei dati in continuo aggiornamento, i nostri dispositivi offrono le più recenti funzioni di sicurezza standard del settore per proteggere in modo sicuro i dati.

Il modello MFC-J6760DW è "sicuro dalla progettazione", utilizzando la sicurezza a tre livelli: di dispositivo, rete e documenti, offrendo una maggiore tranquillità, garantendo che l'integrità dei dati sia mantenuta in ogni fase.

## Confezione riciclabile senza EPS

La nostra premiata confezione in polpa stampata sostituisce il polistirene espanso (EPS) all'interno della nostra confezione per stampanti. Sviluppato con tecnologia di simulazione avanzata, garantisce durata e flessibilità per una consegna sicura dei prodotti. Utilizza meno risorse, rendendolo ecologico e facile da riciclare.

Ulteriori informazioni: [Brother.eu/packaging](http://Brother.eu/packaging)

## Informazioni generali

<b>Tecnologia</b> Getto d'inchiostro	<b>Interfaccia locale</b> USB 2.0 Hi-Speed	<b>Contenuto della scatola</b> Periferica, cartucce inbox, cavo di alimentazione, guida alla configurazione rapida, scheda di garanzia
<b>Memoria</b> 512MB	<b>USB 2.0 Host</b> Frontale	
<b>Pannello di controllo</b> Touchscreen a colori da 6,8cm	<b>Rete cablata</b> Gigabit Ethernet	
	<b>Rete wireless</b> Supporto 2,4 GHz e 5 GHz	

## Stampa

<b>Velocità di stampa (A4)<sup>1,34</sup></b> 1-lato: 31 ipm mono/ 30 ipm a colori Fronte-retro: 22 ipm mono/ 21,0 ipm a colori	<b>FPOT<sup>34</sup></b> <b>(Tempo di uscita prima stampa)</b> 4.6 secondi a colori 4.4 secondi Mono	<b>Risoluzione</b> Fino a 1200 x 4800 dpi
<b>Stampa (A3)</b> 1-lato: Sì Fronte- retro: Sì	<b>Modalità Silenziosa</b> Modalità per ridurre il rumore di stampa	

## Funzioni della stampante<sup>33</sup>

<b>Stampa N in</b> Riduce fino a 16 pagine in una singola pagina	<b>Stampa ID</b> Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o nome utente PC)	<b>Stampa speculare</b> Inverte da sinistra a destra l'immagine stampata sulla pagina.
<b>Stampa poster</b> Ingrandisce una singola pagina in un poster utilizzando pagine 2x2 e 3x3	<b>Stampa opuscoli</b> Stampa i documenti in formato opuscolo A5	<b>Stampa invera</b> Ruota il contenuto di un documento stampato di 180°
<b>Stampa filigrana</b> Aggiunge una filigrana ai documenti con il testo predefinito o con i propri messaggi impostati dall'utente	<b>Profilo stampa</b> Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente	<b>Miglioramento colore</b> Consente di regolare il colore dell'immagine per una migliore qualità di stampa

## Stampa senza driver

<b>Internet Printing Protocol (IPP) ovunque</b> Abilita la stampa senza driver	<b>Apple AirPrint<sup>17</sup></b> Stampa dai tipi di file più comuni da qualsiasi applicazione compatibile con AirPrint	<b>App Brother Print Support (PSA)<sup>17</sup></b> Funziona insieme al driver di classe IPP per abilitare le funzioni di stampa Brother.
<b>Mopria™<sup>17</sup></b> Stampare i tipi di file più comuni dai dispositivi Android supportati da Mopria™	<b>Universal Print (Microsoft 365)</b> Stampa senza problemi grazie al supporto Universal Print nativo sulle stampanti Brother	

## Driver della stampante

### Windows

Windows 11  
(edizioni 32 e 64 bit) e  
altro

### MacOS

La stampa tramite MacOS  
richiede l'uso di AirPrint. Il  
driver Mac non è fornito.

### ChromeOS

Supporta la stampa  
ChromeOS nativa

Visitare il sito support.brother.com per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e il software più recenti.

## Gestione della carta<sup>11</sup>

### Ingresso carta

Vassoio standard  
250 fogli

### Slot di alimentazione manuale

1 foglio

### Alimentatore automatico documenti (ADF)

50 fogli

### Uscita carta

100 fogli A4  
50 fogli A3

### Formati dei supporti

#### Vassoio standard

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL,  
Folio, A5, A6, Foto (10 x 15 cm),  
Indexcard (13 x 20 cm), Foto L  
(9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18  
cm), COM-10, DL  
Busta, Monarch, C5,  
Messico Legal, India Legal

#### Slot di alimentazione manuale

A4, LTR, EXE, A3, LGR,  
LGL, Folio, A5, A6, Foto (10  
x 15 cm), Indexcard (13 x 20  
cm), Foto L (9 x 13 cm),  
Photo-2L (13 x 18 cm),  
COM-10, DL Busta,  
Monarch, C5, Messico Legal,  
India Legal

#### ADF

Larghezza: 105 - 297 mm  
Lunghezza: 148 - 431,8 mm

### Vetro dello scanner

Fino ad A3/Ledger  
(297 x 431,8 mm)

### Stampa fronte/retro automatica

A4, LTR, A3, LGL, LGR, EXE, A5,  
Folio, Mexico Legal, India Legal

## Connettività mobile e Web

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (Android)

Stampa da, scansione a,  
anteprima delle copie e  
verifica dello stato della  
macchina da un Android

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (IPad/iPhone)

Stampa da, scansione a,  
anteprima delle copie e  
verifica dello stato della  
macchina da un iPad/iPhone

### Brother Print Service Plugin

Stampa da dispositivi  
Android senza un'app  
dedicata

### App Brother<sup>18</sup>

Acquisisci su PDF ricercabile,  
PowerPoint, Excel, Word,  
E-mail, inoltro fax su cloud/e-  
mail, su dispositivo mobile,  
scansione sicura su cloud,  
Infobar, stampa e-mail

### Web Connect<sup>18</sup>

Stampa da e scansione verso  
senza utilizzare un PC: Box,  
Dropbox, Evernote, OneDrive,  
Google Drive™ OneNote,  
SharePoint online

## Copia

### Velocità di copia (A4)<sup>4,34</sup>

1-lato: 25 ipm mono/ 16 ipm a colori  
Fronte-retro: 18 ipm mono/  
13 ipm a colori

### FCOT<sup>6,34</sup>

**Tempo di riproduzione della prima copia**  
5 Secondi mono /  
6 Secondi colore

### Risoluzione

Fino a 1200 x 4800 dpi (mono e colore)

### Copia (A3)

1 Lato: Sì  
Fronte-retro: Sì

## Funzioni di copia

### Copia multipla/impilamento/fascicolazione

Consente di creare più copie di un documento. Consente di impilare fino a 999 copie di ogni pagina o di ordinarle in base all'ordine dei documenti originali.

### Rapporto di ingrandimento/riduzione

Ridurre o aumentare le dimensioni del documento dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

### Copia documento d'identità 2 in 1

Consente all'utente di copiare entrambi i lati di una scheda ID su un singolo foglio A4

### Copia N in 1

Consente di comprimere 2 o 4 pagine su un singolo foglio A4

## Scansione

### Tipo di scanner

Dual CIS (sensore di immagine a contatto)

### Scansione a colori e monocromatica

Sì

### Velocità di scansione (A4)<sup>3</sup>

1 lato: 25 ipm mono/a colori  
Fronte-retro: 30 ipm mono/a colori

### Velocità di scansione (A3)<sup>3</sup>

1-lato: 13,0 ipm mono/a colori  
Fronte-retro: 17,0 ipm mono/a colori

### Risoluzione di scansione dall'ADF

600 x 600 dpi (mono)  
300 x 600 dpi (a colori)

### Risoluzione di scansione dal vetro dello scanner

1200 x 2400 dpi (mono)  
1200 x 1200 dpi (a colori)

### Profondità dei colori

48 bit a colori (Input)  
24 bit a colori (Output)

### Scala di grigi

16 bit a colori (Input)  
8 bit a colori (Output)

### Risoluzione di scansione interpolata

Brother Scanner Utility consente un miglioramento fino a 19200 x 19200 dpi.

## Funzioni dello scanner

### Formati di file supportati

PDF/JPEG /TIFF

### Funzioni standard<sup>17</sup>

Scansione su USB, e-mail, server e-mail, immagine, OCR, FTP, file, rete (solo Windows)

### Scansione di più pagine su file PDF singoli

Sì - solo iPrint&Scan

### Funzioni di scansione

Allineamento automatico

### Scansione diretta

Eseguire la scansione direttamente su una memoria flash USB

## Driver dello scanner

**Windows**  
TWAIN e WIA  
Windows 11  
(edizioni 32 e 64 bit)

**MacOS**  
La scansione tramite MacOS richiede l'uso di AirPrint. Il driver Mac non è fornito.

**ChromeOS**  
Supporta la scansione ChromeOS nativa

Visitare il sito [support.brother.com](http://support.brother.com) per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e il software più recenti.

## Fax

**Modem fax**  
33.600bps (Super G3)

**Scala di grigi**  
Per l'invio di fax sono disponibili 256 tonalità (8 bit) di grigio

**Ricezione in mancanza di carta**

Fino a 150 pagine (Test Chart ITU-T, risoluzione standard, MMR)

**Trasmissione circolare**

Sì - consente di inviare lo stesso messaggio fax fino a 250 destinazioni

**Trasmissione da memoria**  
Fino a 150 pagine (tabella test ITU-T n. 1)

## Funzioni fax

**Identificativo**  
Un ID e un numero di fax vengono stampati come intestazione di ogni fax inviato

**PC-Fax invio<sup>15,18</sup> e ricezione<sup>16,18</sup>**  
Inviare e ricevere fax direttamente dal PC. Supporta solo mono.

## Strumenti di gestione del parco macchine

**BRAAdmin** <sup>16,17</sup>  
Software di gestione LAN/WAN

**Server Web incorporato**  
Software di gestione della stampa basato su Web incorporato nella periferica

**Mass Deployment Tool<sup>16</sup>**  
Fornisce un'interfaccia di configurazione che consente di gestire e distribuire le impostazioni del dispositivo

## Software

**Brother iPrint&Scan Desktop** <sup>15,17</sup>  
Stampare, acquisire, inviare fax, visualizzare in anteprima i fax ricevuti, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un PC Windows o macOS

**Utility**  
Fornisce guide alla configurazione, manuali, FAQ e risoluzione dei problemi e contatta l'assistenza clienti Brother

**Semplice da configurare**  
Accesso semplice ai driver e al software per l'installazione del computer Brother da [support.brother.com](http://support.brother.com)

## Connettività

**Rete cablata**  
Ethernet Gigabit  
10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T

**Rete wireless**  
2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n (modalità Infrastruttura)  
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)  
  
5GHz IEEE 802.11 a/n (modalità Infrastruttura)  
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

**Wi-Fi Direct**  
Stampa in modalità wireless senza dover passare attraverso un punto di accesso (sono supportati metodi automatici e manuali)

**Supporto per l'installazione wireless**  
Configurazione Wi-Fi protetta (WPS)

**Mobile**  
Stampa o scansione dal dispositivo mobile con Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria

**Interfaccia locale**  
SuperSpeed USB 2.0, host USB 2.0 (posteriore)

## Funzioni di protezione

### Protezione rete cablata

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, IMAP4, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), IMAP4 (quando viene eseguito il download di Internet FAX).

### Protezione rete wireless

WEP 64/128 BIT, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) Wi-Fi Direct supporta solo WPA2-PSK (AES). APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, IMAP4, IMAP4), SNMP V3, 802.1X (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAUTH (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(IP AUTOMATICO), WINS/NetBIOS Risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLLMNR responder, LPR/LPD, Porta nativa personalizzata/porta 9100, IPP, SNMPv1/v2c, Server FTP, SNMPv1/v2c/v3, SERVER TFTP, POP3, IMAP4, Client SMTP, ICMP, servizi Web (Stampa/scansione), client CIFS, client SNT, LDAP, server HTTP, Syslog

### IPv6

NDP, RA, MDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, client FTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, Server TFTP, servizi Web (stampare/scansione), POP3/IMAP4, SMTP Server HTTP, Syslog

### Filtro IP

Limita gli utenti di rete che possono o meno accedere alla periferica tramite la rete (solo IPv4)

### Notifiche e-mail

La periferica invia automaticamente avvisi e-mail quando richiede attenzione, ad esempio quando l'inchiostro è in esaurimento o deve essere sostituito

### Report e-mail

Riceve regolarmente report sull'utilizzo tramite e-mail

### SecureBoot

L'integrità del firmware viene verificata prima di consentire qualsiasi interazione con l'utente. È possibile utilizzare solo firmware Brother originale

### Rilevamento automatico delle intrusioni

Tutti i dispositivi di stampa Brother sono protetti. I dispositivi riconoscono automaticamente gli attacchi alla sicurezza e adottano misure preventive, incluso il riavvio, se necessario, per garantire la sicurezza del dispositivo.

### Aggiornamento firmware

Oltre a consentire gli aggiornamenti automatici alla versione più recente, è possibile impostare la stampante in modo che non riceva versioni firmware precedenti per evitare il downgrade da parte di utenti non autorizzati

### Crittografia firmware

Durante l'aggiornamento, il firmware viene trasferito su una connessione crittografata HTTPS attendibile

### Firmware con firma digitale

Il firmware per i dispositivi di stampa Brother è dotato di firma digitale e protetto

### Cloud Secure Print

Consente il rilascio di processi di stampa senza driver protetti da password

### Gestione certificati

Utilizza la firma automatica standard predefinita, crea un certificato personalizzato autofirmato, richiesta di firma del certificato (CSR) o certificato pubblico esterno e chiave privata per la comunicazione di rete protetta

### Secure Function Lock 3.0

Utilizza un pin a 4 cifre o una password per identificare e autenticare un individuo o un gruppo di utenti su una rete. Consente il controllo dell'accesso per un massimo di 100 utenti

### Syslog

Consente all'amministratore IT di accedere a una singola applicazione (strumento SIEM) per ottenere gli aggiornamenti dello stato del dispositivo a scopo di controllo tramite Syslog

### Controllo dell'accesso alla rete basato sulle porte

I dispositivi Brother sono pienamente conformi a questo standard, per consentire la connessione a una rete protetta EAP (Extensible Authentication Protocol) 802.1x

### Limitazione protocolli di rete

La funzione consente a un amministratore di limitare i protocolli di comunicazione (ad es (ad es FTP, Telnet) secondo necessità

<b>Materiali di consumo</b>	<b>Inbox Ink<sup>10</sup></b> 1 x 700 pagine (BK) 1 x 450 pagine iniziali (C,M,Y)	<b>Cartucce resa elevata<sup>9</sup></b> LC527XL BK - 3.000 pagine LC527XL C,M,Y - 2.000 pagine	<b>Compatibile con EcoPro<sup>32</sup></b> Sì
	<b>Cartucce ad alta resa<sup>9</sup></b> LC527 – 1.300 pagine LC527 – 900 pagine	<b>Cartucce ad altissima resa<sup>9</sup></b> LC528 BK - 6.000 pagine LC528 C,M,Y - 5.000 pagine	
<b>Dimensioni e pesi</b>	<b>Con cartone (LxPxA)</b> 681 x 576 x 434mm - 24,80kg	<b>Senza cartone (LxPxA)</b> 576 x 477 x 305mm - 20,20kg	
<b>Ciclo di lavoro</b>	<b>Consigliato ogni mese</b> Fino a 2.500 pagine		
<b>Ambiente operativo</b>	<b>Requisiti di alimentazione</b> 220 - 240 V AC 50/60 Hz	<b>Ambiente operativo</b> Umidità 20 - 80 % 10°C - 35°C. 50 °F - 95 °F	<b>Ambiente di conservazione</b> Umidità 20 - 80 % 0°C - 40°C. 32 °F - 104 °F
<b>Ambiente</b>	<b>Consumo energetico approssimativo<sup>13,14</sup></b> Stampa: 27 W Copia: 31 W Ready: 5,5W Standby: 0,9 W Spento: 0,03W	<b>Potenza sonora<sup>12</sup></b> Mono: 6,89 B (A) Colori: 6,77 B (A)	<b>Blue Angel</b> Sì
	<b>Valore TEC</b> 0.12KWh	<b>Pressione sonora<sup>12</sup></b> Stampa PC (a colori/mono): circa 54,5 dB(A)	<b>Nordic Swan</b> Sì

1. Velocità di scansione basate su ISO/IEC 24734 2. FPOT (First Print out Time) basato su ISO/IEC 17629 3. Velocità di scansione basata su ISO/IEC 17991 4. \* velocità di stampa ESAT basata su ISO/IEC 24735  
6. FCOT (First Print out Time) basato su ISO/IEC 24735 \*\* Capacità cartuccia dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711 10. La prima volta che si installano le cartucce d'inchiostro, l'apparecchio utilizza una certa quantità d'inchiostro per riempire i tubi di trasferimento dell'inchiostro, al fine di ottenere stampe di qualità elevata. Questo processo viene eseguito una volta sola. La quantità di inchiostro rimanente\* sarà di almeno 700 pagine BK e 450 pagine CMY  
11. Capacità calcolata con carta da 80 g/m<sup>2</sup>. 12. Pressione sonora e livello di potenza sonora in conformità alla norma ISO 7779. 13. Il consumo energetico lo spegnimento viene misurato in base alla norma IEC 62301 Edizione 2,0. 14. Consumo energetico stampa e scansione su un solo lato, risoluzione: Standard / documento: Modello stampato ISO/IEC 24712. 15. Solo Windows e macOS 16. Solo Windows.  
17. Download opzionale 18. Richiede una connessione a Internet 20. I cicli di lavoro possono essere utilizzati per confrontare la durata progettata tra prodotti simili a Brother Per la massima durata del dispositivo, è consigliabile scegliere una stampante con un ciclo di lavoro nettamente superiore alle tue esigenze di stampa 32. L'abbonamento EcoPro non è disponibile in tutti i paesi. Verificare la disponibilità nel proprio paese. 33. Impostazioni avanzate tramite il driver legacy o l'app di supporto alla stampa. 34. Microsoft sta passando alla stampa senza driver come standard preferito. Le specifiche dei driver legacy rimangono supportate per i clienti con requisiti di distribuzione esistenti.



Mac, macOS e AirPrint sono un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Android e Google Play sono marchi di Google LLC.



### Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica.  
Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

